

ShutterCable

38

LotharF
MikroKopter.de




Inhaltsverzeichnis




<u>1 Allgemein</u>	1/9
<u>2 Funktion</u>	2/9
<u>3 Anschluss</u>	3/9
<u>4 Einstellungen</u>	6/9
<u>4.1 Fernsteuerung</u>	6/9
<u>4.2 Kopter</u>	6/9

1 Allgemein

Hochwertige DSLR oder Bridge Foto-Kameras besitzen meist einen Eingang für eine Fernauslösung. Die Anschlussbuchsen sind dann je nach Kameramodell unterschiedlich.

Verfügbar sind Shuttercable für z.B. :


		
Canon 2.5mm	Canon N3	Nikon MC-30

		
Nikon MC-DC2	Panasonic	Sony Multi

2 Funktion

Um das Shuttercable auszulösen, wird eine 5V Gleichspannung angelegt. Angeschlossen wird das Shuttercable an dem Schaltausgang der [FlightCtrl](#). Wird dieser Schaltausgang z.B. per Fernsteuerung geschaltet, liegen hier 5V an. Beim Schaltvorgang signalisiert dann eine blaue LED auf dem Shuttercable den Schaltvorgang. Ein Optokoppler auf dem Shuttercable schafft eine elektrische Trennung zwischen FlightCtrl und Kamera. Somit kann von außen keine Spannung auf die Kamera gegeben und diese beschädigt werden.

Zum Vergrößern -> Bild oder Text anklicken




INFO: Das Shuttercable kann nicht direkt an einen Empfänger angeschlossen werden!

3 Anschluss

Der 2.5mm Klinkenstecker oder der N3-Stecker wird in die vorgesehene Buchse an der Kamera eingesteckt. Die rote BEC Buchse wird an dem Schaltausgang "OUT1" der FlightCtrl aufgesteckt. Dabei wird das rote Kabel auf den mittleren und das schwarze Kabel auf den rechten Stift gesteckt:


Zum Öffnen -> Bild oder Text anklicken



[Anschlüsse FC](#)[Shuttercabl](#)

Hat man einen BL-Ctrl Verteiler V3 an seinem Kopter verbaut und nutzt den Schaltausgang 2 (OUT2) um die LED's zu schalten, wird das graue Kabel vom Verteiler umgesteckt und das Shuttercable daneben eingesteckt.

Zum Öffnen -> Bild oder Text anklicken



[Anschlüsse BL-V3](#)

Parametersatz 3 : Easy

Kanäle Konfiguration Stick Looping Höhe Kamera

Navi-Ctrl Navi-Ctrl 2 Ausgänge Verschiedenes Gyro

Benutzer Achskopplung Mixer-SETUP Easy Setup

Einstellung Ausgang1 / Ausgang2: J16 & J17 [FCV1.x] SV2.1 & SV2.5 [FCV2.x]

Idle Klicken für Sequenzänderung

Ausgang1 Bitmaske:

Ausgang1 Timing: Poti7 [in 10ms]

nur nach Start der Motoren aktiv

mit WP-Event verknüpfen

AutoTrigger alle: 0 [meter] in Distance

AutoTrigger alle: 0 [meter] in Altitude

Ausgang2 Bitmaske:

Ausgang2 Timing: Poti7 [in 10ms]

nur nach Start der Motoren aktiv

Unterspannung Warn. Bitmask (Ausg1) aktiv festes Timing 0.1s

Unterspannung Warn. Bitmask (Ausg2) aktiv

[Gehe zur Servo Konfiguration...](#)

P1 [Ch 5]=0 P2 [Ch 6]=0 P3 [Ch 7]=0 P4 [Ch 8]=0
P5 [Ch 9]=0 P6 [Ch 10]=0 **P7 [Ch 11]=0** P8 [Ch 12]=0

Parametersatz: Experte

OK Hilfe Lesen Schreiben Speichern

Parametersatz 3 : Easy

Kanäle Konfiguration Stick Looping Höhe Kamera

Navi-Ctrl Navi-Ctrl 2 Ausgänge Verschiedenes Gyro

Benutzer Achskopplung Mixer-SETUP Easy Setup

Einstellung Ausgang1 / Ausgang2: J16 & J17 [FCV1.x] SV2.1 & SV2.5 [FCV2.x]

Idle Klicken für Sequenzänderung

Ausgang1 Bitmaske: Idle

Ausgang1 Timing: Poti7 [in 10ms]

nur nach Start der Motoren aktiv

mit WP-Event verknüpfen

AutoTrigger alle: 0 [meter] in Distance

AutoTrigger alle: 0 [meter] in Altitude

Ausgang2 Bitmaske:

Ausgang2 Timing: Poti7 [in 10ms]

nur nach Start der Motoren aktiv

Unterspannung Warn. Bitmask (Ausg1) aktiv festes Timing 0.1s

Unterspannung Warn. Bitmask (Ausg2) aktiv

[Gehe zur Servo Konfiguration...](#)

P1 [Ch 5]=0 P2 [Ch 6]=0 P3 [Ch 7]=0 P4 [Ch 8]=0
P5 [Ch 9]=0 P6 [Ch 10]=0 P7 [Ch 11]=0 P8 [Ch 12]=0


Parametersatz: Experte

OK Hilfe Lesen Schreiben Speichern

Ausgang1 TimingIdle

Als letztes kann man dem Schaltausgang zusätzlich noch eine "Schaltfolge" über die *Bitmaske* zuweisen. Über diese Schaltfolge kann man dann das Shuttercable während eines Wegpunktefluges ([Link](#)) automatisch auslösen lassen (siehe INFO).

Die Kästchen kann man durch anklicken mit der Maus Ein- oder Ausschalten. Zusätzlich wird der Eintrag *mit WP-Event verknüpfen* aktiviert.

Zum Öffnen -> Bild oder Text anklicken

WP-Event

INFO: Jedes rote Kästchen ist ein Schaltvorgang des Schaltausganges. Wird ein Wegpunkteflug geplant ([Link](#)), kann man hierbei ein "Wegpunkte Event" einstellen. Die dort eingetragene Zahl ist dann die entsprechende Schaltdauer pro Kästchen.

Beispiel: Die Kästen sind wie auf dem Bild zu sehen *AUS, AN, AN, AUS, AN, AN, Aus* eingestellt. Für den Wegpunkteflug wurde dem Wegpunkt ein *Wegpunkte Event* von 50 (=0,5 Sekunde) eingestellt. Erreicht nun der Kopter beim automatischen Wegpunkteflug den eingestellten Wegpunkt schaltet der Schaltausgang das Shuttercabel automatisch wie folgt: *0,5s AUS, 0,5 AN, 0,5s AN, 0,5s AUS, 0,5s AN, 0,5s AN, 0,5s Aus*.

Diese Schaltfolge wird dann solange wiederholt und die Kamera entsprechend ausgelöst, wie die Verweildauer des Kopters an dem Wegpunkt ist.

- [KategorieVideoTechnik](#)